



中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 1 页 共 17 页

证书编号: 2003010305059267

纸号: 1071526

XB4, XB5, ZB4, ZB5, ZBE, ZAL, ZEN, ZBV, ZBW, ZBZ
 螺钉连接, 环型接线件连接, 弹簧接线件连接, 快速接线件连接:
 AC-15: Ue/ Ie: 240V/3A; DC-13: Ue/ Ie: 250V/0.27A; Ith: 10A;
 插入式连接:
 AC-15: Ue/ Ie: 240V/3A; DC-13: Ue/ Ie: 250V/0.1A; Ith: 10A;
 印刷线路板连接:
 AC-15: Ue/ Ie: 240V/1.5 A; DC-13: Ue/ Ie: 250V/0.1A; Ith: 6A;
 螺钉连接, 快速接线件连接(仅适用于ZBE-...1, ZBE-...2):
 AC-15: Ue/ Ie: 240V/3A; DC-13: Ue/ Ie: 250V/0.55A; Ith: 10A;
 螺钉连接, 环型接线件连接, 快速接线件连接, 印刷线路板连接
 (仅适用于ZB4-BZ...6, ZB4-BZ...6P, ZB5-AZ...6, ZB5-AZ...6P, ZBE-...6, ZBE-...6P):
 AC-12: Ue/ Ie: 24V/0.1A; DC-12: Ue/ Ie: 24V/0.1A; Ith: 0.1A;
 螺钉连接(仅适用于ZEN-L1111, ZEN-L1121):
 AC-15: Ue/ Ie: 240V/3A; DC-13: Ue/ Ie: 250V/0.1A; Ith: 10A;
 指示灯, 带灯按钮:
 直接供电(未含灯泡): Uemax: 250V;
 直接供电(集成LED): Uemax: AC230V-50/60Hz, DC120V;
 变压器降压(白炽灯): Uemax: AC400V-50Hz, AC600V-60Hz;
 变压器降压(LED灯): Uemax: AC400V-50Hz, AC600V-60Hz;
 变压器降压(带 ZBVB 灯): Uemax: AC400V-50Hz, AC600V-60Hz

型号解释:

A. 按钮及其操作头

XB4 - B	A			2		1	
---------	---	--	--	---	--	---	--

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 2 页 共 17 页

证书编号: 2003010305059267

纸号: 1071526

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
<u>XB4-B</u>	<u>Δ</u>			<u>331</u>		<u>1</u>	
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
<u>XB4-B</u>	<u>L</u>			<u>8</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
<u>XB4-B</u>	<u>S</u>	<u>8</u>	<u>4</u>	<u>4</u>		<u>41</u>	
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
<u>XB4-B</u>	<u>D</u>			<u>2</u>		<u>1</u>	
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII

I-	产品系列名称： XB4-B-按钮：镀铬或黑色金属固定卡箍 XB5-A-按钮：塑料固定卡箍 ZB4-B-按钮头：镀铬或黑色金属固定卡箍 ZB5-A-按钮头：塑料固定卡箍 ZB5-C-方形
II-	按钮形式： A-平头 B-全方向操作头 C-蘑菇头 40 mm 或 30 mm 直径，弹簧返回 D-标准手柄选择开关头，或拨动开关或电位计头 E-凸边旋钮，可锁定按一转按钮

注：此附录与证书同时使用时有效。



主任：

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 3 页 共 17 页

证书编号: 2003010305059267

纸号: 1071526

G- 带钥匙选择开关 H- 按一下头 J- 长柄选择开关 L- 凸出 P- 带防护罩, 透明 R- 蘑菇头 60 mm 直径 S- 蘑菇头, 锁定, 旋转释放 T- 蘑菇头, 锁定, 按一下按钮 X- 蘑菇头, 锁定, 按一下按钮, 60 mm 直径 Z- 附件 (附件的后续字符数字不在此赘述)

III-	<p>对于型号 S, 1 位数字表示直径和释放型式</p> <p>1- 40 mm 直径, 钥匙释放 2- 60 mm 直径, 钥匙释放 4- 30 mm 直径 5- 40 mm 直径 6- 60 mm 直径 7- 30 mm 直径, 钥匙释放 8- 紧急停止触发作用 9- 紧急停止触发作用, 钥匙释放</p> <p>对于型号 H, 1 位数表示按钮形状: 空白- 凸出 0- 半头圆形 3- 平头方形</p>
------	--

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 4 页 共 17 页

证书编号: 2003010305059267

纸号: 1071526

	<p>对于型号 T 和 X, 1 位数表示释放形式: 8- 紧急停止触发作用 空白- 对于型号 T 的其它产品</p> <p>过载继电器手工复位按钮头 (A) 和 (L), 不含触头模块: 8- 10 mm 操作行程 9- 14 mm 操作行程 空白- 对于其它型号</p>
IV-	<p>仅适用于紧急停止触发作用型号 S: 3- 30 mm 直径操作头 4- 40 mm 直径操作头 6- 40 mm 直径操作头, 机械指示</p>
V-	<p>1 位数表示非标记的操作头颜色: 0- 无盖, 盖需选 1- 白 2- 黑 3- 绿 4- 红 5- 黄 6- 蓝 8- 灰 9- 带一组六色盖</p>

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 5 页 共 17 页

证书编号: 2003010305059267

纸号: 1071526

<p>3 位数表示按钮头标记, 例如: 331- “I” 白色在绿色背景 334- 黑箭头在白色背景 335- 白箭头在黑色背景 432- “O” 白色在红色背景 双头按钮, (L, A) 7- IP66 8- IP40 9- IP66</p>
--

<p>对于选择开关头 D 和 J, 1~3 位数字/字母表示位置和颜色。例如: 2-2 位固定, 黑 3-3 位固定, 黑 4-2 位, 弹簧返回从右到左, 黑 4M-2 位, 弹簧返回从右到左, 中心触头触发, 黑 201-2 位固定, 白 ... 3 位数表示电位计轴直径 (选择头 D) 912- 电位计轴直径 6 mm 922- 电位计轴直径 6.35 mm</p> <p>对于选择头 G, 1~3 位数字/字母表示钥匙号、位置数。例如: 2-2 位固定, 钥匙左位取出, 钥匙号 No. 455 4-2 位, 钥匙左位或右位取出, 钥匙号 No. 455 6-2 位, 弹簧返回从右至左, 钥匙左位取出, 钥匙号 No. 455 212-位固定, 钥匙左位取出, 钥匙号 No. 421 2M-2 位固定, 中心触头触发, 钥匙左位取出, 钥匙号 No. 455</p>
--

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 6 页 共 17 页

证书编号: 2003010305059267

纸号: 1071526

	<p>3-3 位固定, 钥匙中位取出, 钥匙号 No. 455 2D-2 位固定, 钥匙左位取出, 钥匙号 No. 8D1 02D-2 位固定, 钥匙右位取出, 钥匙号 No. 8D1 5-3 位固定, 钥匙左位或右位取出, 钥匙号 No. 455 7-3 位, 2 位弹簧返回至中位, 钥匙中位取出, 钥匙号 No. 455 9-3 位固定, 钥匙左位取出, 钥匙号 No. 455 0-3 位固定, 钥匙每位置可取出, 钥匙号 No. 455 可能增加后续 2 位数以表示修改钥匙号: 10- 458A 12- 421E 14- 520E 20- 3131A</p>
VI-	<p>按钮头, 可能增加后续数字/字母: 3- 透明保护罩 4- 平头, 高的固定卡箍 8- 带灯平头, 带可插入标牌的透明盖 S- 有色保护罩 (最后 1 位数) 蘑菇头: 空白或 4- 蘑菇头按钮 30 mm 直径 16- 半球形, 60 mm 直径 双头按钮, (A8), (L8), (A9) 或 (L9): 1 位数表示按钮, 3 位数表示按钮头标志和颜色 4- 1 绿色平头 (标志 "I"), 1 红色凸出 (标志 "O") 434- 1 绿色平头 (标志 "I"), 1 红色凸出 (标志 "O")</p>

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 7 页 共 17 页

证书编号: 2003010305059267

纸号: 1071526

	<p>双头按钮, (A7) 和 (L7):</p> <ul style="list-style-type: none"> 9- 双头, 无盖 91- 双头, 无盖+1 中心按钮 3 位数- 双头, 带盖, 各种颜色和标志的组合 4 位数- 双头, 带盖+1 中心按钮, 各种颜色和标志的组合 <p>按一按头 (H) 和蘑菇头、锁定、按一拉头(T):</p> <ul style="list-style-type: none"> 3- 带灯平头 (对于 LED 灯) <p>选择开关头 (D):</p> <ul style="list-style-type: none"> 8- 拨动开关 9- 凸边旋钮 <p>可锁“按-转”按钮 (F) 操作头</p> <p>2 位字母或者 2 位字母+2 位数字表示主型号, 锁定位置和钥匙取出位置。例如: DA- 主型号 No.4A185; 锁定位置: 均可; 钥匙取出位置: 均可</p> <p>.....</p> <p>过载继电器手工复位按钮头 (A) 和 (L), 无触头模块:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1- 操作行程: <ul style="list-style-type: none"> 6 ~ 16mm 对于 XB4BA8., 30 ~ 130mm 对于 XB4BA9., 17 ~ 120mm 对于 XB5AA8. 或 XB5AL8. 2- 操作行程: <ul style="list-style-type: none"> 16 ~ 26mm 对于 XB4BA8., 130 ~ 257mm 对于 XB4BA9.,
--	--

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 8 页 共 17 页

证书编号: 2003010305059267

纸号: 1071526

	120~257mm 对于 XB5AA8 或 XB5AL8. 操作行程的表征数后可能带后缀: 0- 无标志; 01- 标志 "O"; 02- 标志 "R".
VII-	触头模块 (对操作头无效): 1- NO (ZBE101) 2- NC (ZBE102) 3- NO + NO (ZBE101 + ZBE101) 4- NC + NC (ZBE102 + ZBE102) 5- NC + NO (ZBE101 + ZBE102) 6- NC + NC + NO (ZBE102 + ZBE102 + ZBE101)
VIII-	选项: 7- 黑色金属固定卡箍圆头 M- 交替触发作用紧急停止设计

B. 指示灯及其部件 (头、指示灯元件)

<u>XB4 - BV</u>		6	1			
I	II	III	IV	V	VI	VII

I-	产品基本型号 XB4-BV - 指示灯, 镀铬或黑色金属固定卡箍, 圆头 XB5-AV - 指示灯, 塑料固定卡箍, 圆头或方头 ZB4-BV - 指示灯部件 (带固定基座), 或头 (金属) ZB5-AV - 指示灯部件 (带固定基座), 或头 (塑料) ZB5-CV - 指示灯方头
----	--

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 9 页 共 17 页

证书编号: 2003010305059267

纸号: 1071526

	ZBV - 指示灯元件 ZAL-V - 控制盒 XAL-D, -K 的指示灯元件
II-	灯的功能 空白- 恒定光 18- 闪烁光
III-	指示灯电压 (对指示灯头无效) B- AC/DC24V (LED) G- AC110~120V (LED) M- AC230-240V (LED) J- AC/DC12V (LED) (Only refer to Description) BG- AC24-120V (LED) (Only refer to Description) 6- Ui 250V, 不带灯 3- AC110~120 V, 50/60Hz, 带 BA 9s 白炽灯 4- AC230 V, 50Hz; 220~240VAC, 60Hz, 带 BA 9s 白炽灯 5- AC400V, 50Hz, 带 BA 9s 白炽灯 8- AC440~480V, 60Hz, 带 BA 9s 白炽灯 9- AC 550~600V, 60Hz, 带 BA 9s 白炽灯 5B- AC400V, 50Hz, 带 LED 8B- AC440~460V, 60Hz, 带 LED 9B- AC600V, 60Hz, 带 LED 指示灯头 (仅对 XB4-B/XB5-A 的头) 0- 指示灯头
IV-	透镜颜色, 或者变压器降压 6V LED 灯颜色 0- 指示灯头, 带 5 不同颜色透镜 1- 白 3- 绿 4- 红 5- 黄 6- 蓝 7- 透明

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 10 页 共 17 页

证书编号: 2003010305059267

纸号: 1071526

	8- 橙 空白- 6V 白炽灯, 变压器降压 D1- 白 6V LED, 变压器降压 D3- 绿 6V LED, 变压器降压 D4- 红 6V LED, 变压器降压 D5- 黄 6V LED, 变压器降压 D6- 蓝 6V LED, 变压器降压 D8- 橙 6V LED, 变压器降压
V-	接线形式, 高亮 LED, 或者“3 端测试”功能 空白- 头, 或者螺钉接线指示灯; 4- 插入式 5- 弹簧 3- 快速连接 7- 印刷线路板 9- 环型接线件 S- 高亮 LED 156- “3 端测试”功能
VI-	用于指示灯元件的型式 For use with body comprising light source type 3: 用于集成 LED 空白: 用于 BA 9s 灯泡
VII-	头的形状 (仅适用于 XB4-B/XB5-A 头) S: 带槽透镜 E: 清晰透镜, 可插入标牌 空白: 清晰透镜

C. 带灯按钮及其操作头、部件

XB4-B	W	3		1		B	1		
-------	---	---	--	---	--	---	---	--	--

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 11 页 共 17 页

证书编号: 2003010305059267

纸号: 1071526

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
---	----	-----	----	---	----	-----	------	----	---

ZB4-B	W	0				M	1		
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X

I-	产品基本名称, 带灯按钮: XB4-B - 成品, 镀铬或黑色金属固定卡箍, 圆头 XB5-A - 成品, 塑料固定卡箍, 圆头 ZB4-B - 部件 (金属固定基座), 或头 ZB5-A - 部件 (塑料固定基座), 或头 ZB5-C - 带灯按钮的方头 ZBW- 带灯按钮部件
II-	操作形式 空白- 对于 ZBW K- 旋转头 W- 按钮头或者适配按钮头的基座
III-	部件组成, 或者操作头形状, 或者双头产品的 IP 等级 空白- 平头, 可插入标牌 0- 基座/触头模块+指示灯模块 1- 选择开关或者凸出头按钮 3- 平头 4- 蘑菇头 40 mm 直径, 弹簧返回 5- 平头, 带透明防护罩 6- 蘑菇头 40 mm 直径, 锁定, 按一拉 7- 蘑菇头 40 mm 直径, 锁定, 旋转释放 9- 平头带照亮环 双头产品: 7- IP66 8- IP40

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 12 页 共 17 页

证书编号: 2003010305059267

纸号: 1071526

IV-	<p>9- IP66</p> <p>选择开关位置: 1 位数以表示 2 或 3 位置, 固定或者弹簧返回, 弹簧返回方向 例如: 2- 2 位, 固定 3- 3 位, 固定 4- 2 位, 弹簧返回从右至左</p>
V-	<p>透镜颜色 (对于操作头)</p> <p>1- 白 3- 绿 4- 红 5- 橙 6- 蓝 7- 透明 8- 黄</p>

VI-	<p>对于带灯按钮和带灯按钮操作头的可选项: 空白- 白炽灯灯源 3- LED 灯源 S- 带槽透镜 (末尾数)</p> <p>双头按钮 (8) 或者 (9): 最多 6 位数表示双头按钮头标志、中心透镜颜色、按钮颜色、保护罩颜色 例如: 1274-描述: 1 平头按钮 + 1 中心指示灯 + 1 平头按; 按钮颜色: 黑 + 红; 指示灯颜色: 透明; 1723- 描述: 1 白平头按钮, 1 黑平头按钮, 带标志, 指示灯颜色: 透明, LED. 4374- 描述: 1 平头按钮 (标志 "F")+1 中心指示灯 + 1 凸出按钮 (标志 "O");</p>
-----	--

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 13 页 共 17 页

证书编号: 2003010305059267

纸号: 1071526

	<p>按钮颜色: 绿 + 红; 指示灯颜色: 透明;</p> <p>....</p> <p>双头按钮 (7) 带中心指示灯 :</p> <p>A- 2 个平头</p> <p>L- 1 平头 + 1 凸出</p> <p>A9- 2 按钮头, 无盖</p> <p>4 位数- 2 个带盖按钮, 盖颜色、标志和透镜颜色的各种组合</p> <p>后缀 3 用于高亮度规格</p> <p>1 位数表示双头带灯按钮的标志、中心透镜颜色、按钮颜色</p> <p>4- 1 平头绿色按钮 (标志 "T") + 1 黄指示灯 + 1 凸出红色按钮 (标志 "O");</p> <p>.....</p>
VII-	<p>指示灯电压</p> <p>空白- 对于操作头</p> <p>J- AC/DC12V (LED)</p> <p>B- AC/DC24V (LED)</p> <p>BG- AC24-120V (LED)</p> <p>G- AC48-120V (LED)</p> <p>M- AC230-240V (LED)</p> <p>3- AC110-120 V, 50/60Hz 变压器</p> <p>4- AC230 V, 50Hz; 220-240VAC, 60Hz 变压器</p> <p>5- AC400V, 50Hz 变压器</p> <p>6- 直接供电, 不含灯泡</p> <p>8- AC440-480V, 60Hz 变压器</p> <p>9- AC 550-600V, 60Hz 变压器</p>
VIII-	<p>光源, 包含: Light source, included :</p> <p>空白- 6V BA9s 白炽灯</p> <p>0- 6V BA9s 白炽灯或者 LED 灯泡 (用于 ZBW).</p> <p>集成 LED</p> <p>1- 白</p>

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 14 页 共 17 页

证书编号: 2003010305059267

纸号: 1071526

	3- 绿 4- 红 5- 黄 6- 蓝
	6V LED BA9s 灯泡 D1- 白 D3- 绿 D4- 红 D5- 黄 D6- 蓝 方头 6- 高防护
IX-	触头模块 空白 - 对于操作头 1- NO (ZBE101) 2- NC (ZBE102) 3- NO + NO (ZBE101 + ZBE101) 4- NC + NC (ZBE102 + ZBE102) 5- NC + NO (ZBE101 + ZBE102)
X-	可选项: 空白- 螺钉接线 3- 快速接线片 6.35 mm 4- 插入式连接 5- 弹簧连接 7- 黑色金属固定卡箍圆头 9- 环型接线件

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 15 页 共 17 页

证书编号: 2003010305059267

纸号: 1071526

D. 触头部件

ZB4 - BZ	101		
I	II	III	IV

I-	产品基本型号 ZB4-BZ- 金属固定基座/ 触头部件 ZB5-AZ- 塑料固定基座/ 触头部件
II-	009- 仅仅固定基座 101- NO (ZBE101) 102- NC (ZBE102) 103- NO + NO (ZBE101 + ZBE101) 104- NC + NC (ZBE102 + ZBE102) 141- NC + NC + NO (ZBE102 + ZBE102 + ZBE101) 105- NC + NO (ZBE102 + ZBE101) 106- NC + NO 交叠 (ZBE201 + ZBE202) 107- NO + NO 顺序 (ZBE101 + ZBE201) 108- NO + NO + NO (ZBE101 + ZBE101 + ZBE101)
III-	可选项 6- 低电压/电流 6P- 低电压/电流, 防尘
IV-	连接 空白- 螺钉接线 3- 快速接线片 6.35 mm 4- 插入式连接 5- 弹簧连接 9- 环型接线件

E. 触头模块

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 16 页 共 17 页

证书编号: 2003010305059267

纸号: 1071526

ZBE	101		
I	II	III	IV

I-	<p>产品基本型号</p> <p>ZBE - 基本触头模块, 除了 ZBE5 触头部件</p> <p>ZEN-L - 用于 XAL-D, -K 控制盒的基本触头模块</p>
II-	<p>000- 用以帮助装配</p> <p>••1- 单触头 NO, 高功率</p> <p>••2- 单触头 NC, 高功率</p> <p>101- 单触头 NO</p> <p>102- 单触头 NC</p> <p>201- 单触头 NO 早通</p> <p>202- 单触头 NC 迟断</p> <p>203- 双触头 NO + NO</p> <p>204- 双触头 NC + NC</p> <p>205- 双触头 NC + NO</p> <p>501- NO (ZBE••1)</p> <p>502- NC (ZBE••2)</p> <p>503- 2 个 NO (ZBE••1)</p> <p>504- 2 个 NC (ZBE••2)</p> <p>505- 1 个 NO (ZBE••1) + 1 个 NC (ZBE••2)</p> <p>701- 单个 NO, 用于印刷线路板</p> <p>702- 单个 NC, 用于印刷线路板</p> <p>1111- 单个 NO, 用于 XAL-D, -K 控制盒 (底座安装)</p> <p>1121- 单个 NC, 用于 XAL-D, -K 控制盒 (底座安装)</p>
III-	<p>可选项</p> <p>6- 低电压/电流</p> <p>6P- 低电压/电流, 防尘</p>

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 17 页 共 17 页

证书编号: 2003010305059267

纸号: 1071526

IV-	连接 空白- 螺钉接线 3- 快速接线片 6.35 mm 4- 插入式连接 5- 弹簧连接 9- 环型接线件
-----	---

F. 附加模块

ZBZ	G156
I	II

I-	产品基本型号 ZBZ- 附加模块
II-	VG- 瞬态抑制器, 用于集成 LED 灯模块, 120 Vac VM-瞬态抑制器, 用于集成 LED 灯模块, 230 Vac G156- 测试灯功能, 用于灯模块, 12 ~ 120 Vac/dc M156-测试灯功能, 用于灯模块, 48 ~ 230 Vac/dc 010- 插座, 用于印刷线路板, 1.6 mm 厚 011- 插座, 用于印刷线路板, 2.2 mm 厚 012- 插座, 用于印刷线路板, 3.2 mm 厚

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>

